

Instrukcja obsługi

Złączki elektryczne dźwigniowe serii PCT-222 do PCT-226

Model przykładowy: PCT-222

Typ: szybkozłączka z dźwigniami (5 torów)

Zastosowanie: łączenie przewodów miedzianych w instalacjach niskiego napięcia



Opis produktu

Złączki serii **PCT-222...226** umożliwiają szybkie i wielokrotne łączenie przewodów elektrycznych bez użycia narzędzi. Dzięki mechanizmowi dźwigniowemu zapewniają pewne połączenie mechaniczne i elektryczne zarówno dla przewodów jednodrutowych, jak i linkowych.

Dane techniczne

- **Napięcie znamionowe:** 250–450 V AC
 - **Prąd znamionowy:** 32 A
 - **Zakres przewodów:**
 - Przewody lite: 0,08–4,0 mm²
 - Przewody linkowe: 0,08–2,5 mm²
 - **Materiał styków:** miedź pokryta cyną
 - **Materiał obudowy:** tworzywo niepalne PA66
 - **Temperatura pracy:** od -40 °C do +105 °C
 - **Liczba torów:**
 - **PCT-212:** 2 tory
 - **PCT-213:** 3 tory
 - **PCT-214:** 4 tory
 - **PCT-215:** 5 torów
 - **PCT-216/226:** 6 torów
-

Montaż i użytkowanie

1. **Zdejmij izolację** z końców przewodów (ok. 10 mm).
2. **Podnieś dźwignię** złączki do pozycji otwartej.
3. **Włóż przewód** do komory aż do oporu.
4. **Zamknij dźwignię**, blokując przewód – gotowe.

 Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania.

Środki ostrożności

- Nie przekraczaj napięcia ani prądu znamionowego.
 - Stosować wyłącznie z przewodami miedzianymi.
 - Nie używać w środowisku o dużej wilgotności bez dodatkowej ochrony.
 - Upewnij się, że przewody są odpowiednio docisnięte.
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com