

Instrukcja obsługi

Włączniki kołyskowe serii KCD1-101 (ON/OFF, 2 piny)

Kod serii: KCD1-101

Dostępne napięcia: 12 V DC, 24 V DC, 125 V AC, 250 V AC

Dostępne kolory: czarny, czerwony, biały, beżowy

Wersje: z podświetleniem i bez podświetlenia

Wodoodporność: brak



✓ Opis produktu

Włączniki kołyskowe serii **KCD1-101** to dwupozycyjne przełączniki (ON/OFF) o kompaktowych wymiarach, przeznaczone do montażu panelowego w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dzięki różnorodnym wersjom kolorystycznym i napięciowym, znajdują szerokie zastosowanie w elektronice użytkowej, motoryzacji oraz urządzeniach przemysłowych.

⚙ Dane techniczne

- **Typ przełącznika:** kołyskowy, dwupozycyjny (ON-OFF), SPST
 - **Liczba pinów:** 2
 - **Napięcie/prąd znamionowy:**
 - 6 A / 250 V AC
 - 10 A / 125 V AC
 - 20 A / 12 V DC (w niektórych wersjach)
 - **Materiał obudowy:** nylon PA66 (ognioodporny)
 - **Materiał styków:** miedź posrebrzana
 - **Odporność izolacji:** $\geq 100\text{ M}\Omega$ przy 500 V DC
 - **Odporność dielektryczna:** 1500 V AC przez 1 minutę
 - **Temperatura pracy:** od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - **Trwałość mechaniczna:** $\geq 100\text{ }000$ cykli
 - **Wymiary montażowe:** otwór $20 \times 13\text{ mm}$
 - **Wymiary zewnętrzne:** $21 \times 15 \times 19\text{ mm}$
 - **Klasa ochrony:** IP20 (brak wodoodporności)
 - **Certyfikaty:** CE, CQC, SGS chinadaier.com+2Einstronic Enterprise+2AMPUL SYSTEM s.r.o.+2ZEUS MINING+3chinadaier.com+3ncr.hk+3AMPUL SYSTEM s.r.o.
-

✂ Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Wykonaj otwór montażowy o wymiarach $20 \times 13\text{ mm}$ w panelu urządzenia.

2. Instalacja:

- Włóż włącznik do otworu montażowego, upewniając się, że zatrzaski mocujące są zabezpieczone.
- Podłącz przewody do odpowiednich pinów zgodnie ze schematem połączeń:

- **Pin 1:** zasilanie
- **Pin 2:** obwód wyjściowy

3. Użytkowanie:

- Przełącznik posiada dwie pozycje:
 - **ON (I):** obwód aktywny
 - **OFF (O):** obwód nieaktywny
-

⚠ Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
 - Nie przekraczaj maksymalnych wartości napięcia i prądu określonych dla włącznika.
 - Upewnij się, że włącznik jest odpowiednio zamontowany, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
 - Regularnie sprawdzaj stan techniczny włącznika i jego połączeń.
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com