

Włączniki kołyskowe serii KCD1-105BN-W (wodoodporne, podświetlane)

Kod serii: KCD1-105BN-W



✓ Opis produktu

Włączniki kołyskowe serii KCD1-105BN-W to dwupozycyjne (ON-OFF) przełączniki przeznaczone do zastosowań w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Wersje wodoodporne posiadają uszczelnioną obudowę, co pozwala na ich stosowanie w środowiskach narażonych na wilgoć i kurz. Dostępne są w różnych wariantach napięć (np. 12 V, 24 V, 220 V) oraz kolorach (czerwony, zielony, niebieski), z opcją podświetlenia.

Dane techniczne

- **Typ przełącznika:** kołyskowy, dwupozycyjny (ON-OFF)
 - **Liczba pinów:** 2 lub 3 (w zależności od modelu)
 - **Napięcie znamionowe:** do 250 V AC
 - **Prąd znamionowy:** do 10 A przy 125 V AC lub 6 A przy 250 V AC
 - **Materiał obudowy:** nylon (PA66)
 - **Materiał styków:** stop miedzi posrebrzany
 - **Odporność izolacji:** $\geq 100 \text{ M}\Omega$ przy 500 V DC
 - **Odporność dielektryczna:** 1500 V AC przez 1 minutę
 - **Temperatura pracy:** od $-25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+85 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - **Żywotność mechaniczna:** $\geq 100\,000$ cykli
 - **Wymiary montażowe:** otwór $\varnothing 20 \text{ mm}$
 - **Klasa ochrony:** IP65 (w wersji wodoodpornej)
 - **Standardowe oznaczenia pozycji:** „I” (włączone), „O” (wyłączone) DAIER+2sharvielectronics.com+2handsontec.com+2
-

Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Wykonaj otwór montażowy o średnicy $\varnothing 20 \text{ mm}$ w panelu urządzenia.

2. Instalacja:

- Włóż włącznik do otworu montażowego, upewniając się, że uszczelka jest prawidłowo osadzona, a zatrzaski mocujące są zabezpieczone.
- Podłącz przewody do odpowiednich pinów zgodnie ze schematem połączeń:
 - **2 piny:** zasilanie i obwód wyjściowy
 - **3 piny:** zasilanie, obwód wyjściowy i podświetlenie

3. Użytkowanie:

- Przełącznik posiada dwie pozycje:
 - **ON (I):** obwód aktywny
 - **OFF (O):** obwód nieaktywny
-

⚠ Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości napięcia i prądu określonych dla wyłącznika.
- Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo zamontowana, aby zapewnić wodoodporność.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyłącznika i jego połączeń.

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com