

Instrukcja obsługi

Łącznik krzywkowy QS-60 AC 380V 60A I-0-I

Kod produktu: QS-60AC380V60A



Opis produktu

Łącznik krzywkowy QS-60 to trójpozycyjny przełącznik obrotowy przeznaczony do sterowania kierunkiem obrotów silników trójfazowych oraz rozłączania obwodów elektrycznych. Umożliwia przełączanie między pozycjami: lewo (I), wyłączone (0), prawo (I), co pozwala na zmianę kierunku obrotów silnika.

Dane techniczne

- **Model:** QS-60
 - **Napięcie znamionowe (Ue):** 380 V AC
 - **Prąd znamionowy cieplny (Ith):** 60 A
 - **Prąd znamionowy pracy (Ie):** 20 A
 - **Liczba zacisków:** 6 (2 proste, 4 krzyżowe)
 - **Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne
 - **Kolor obudowy:** zielony
 - **Wymiary:** 12,3 × 8,5 × 7 cm (dł. × szer. × wys.)
 - **Pozycje przełącznika:** I – 0 – I (lewo – wyłączone – prawo)
-

Montaż i użytkowanie

1. Montaż:

- Zamontuj łącznik w odpowiednim miejscu, zapewniając łatwy dostęp do dźwigni sterującej.
- Upewnij się, że obudowa jest odpowiednio zamocowana i zabezpieczona przed przypadkowym przemieszczeniem.

2. Podłączenie:

- Przed podłączeniem upewnij się, że zasilanie jest odłączone.
- Podłącz przewody do odpowiednich zacisków zgodnie ze schematem połączeń dostarczonym przez producenta.
- Przykładowy film pokazujący sposób podłączenia:
 [How to Wire The QS 60 Drum Switch for a Reversing Motor Control \(YouTube\)](#)
- Sprawdź poprawność połączeń przed ponownym włączeniem zasilania.

3. Użytkowanie:

- Przełącznik posiada trzy pozycje:
 - **I (lewo):** silnik obraca się w lewo.
 - **0 (wyłączone):** obwód otwarty, silnik wyłączony.
 - **I (prawo):** silnik obraca się w prawo.
 - Przełączaj między pozycjami, obracając dźwignię w odpowiednim kierunku.
-

Środki ostrożności

- Montaż i podłączenie powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

- Przed przystąpieniem do prac montażowych należy odłączyć zasilanie.
 - Upewnij się, że obciążenie nie przekracza maksymalnych parametrów prądowych urządzenia.
 - Regularnie sprawdzaj stan techniczny łącznika, w tym stan zacisków i obudowy.
 - Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności lub w obecności substancji łatwopalnych bez odpowiedniego zabezpieczenia.
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com