

Instrukcja obsługi

Pilot uniwersalny 433 MHz E0846 XJG-KB09

Kod produktu: PU-E0846



Opis produktu

Pilot XJG-KB09 to 4-kanałowy pilot samokopiujący, pracujący na częstotliwości 433,92 MHz. Umożliwia kopiowanie kodów stałych z innych pilotów, co pozwala na sterowanie bramami, alarmami czy innymi urządzeniami zdalnie sterowanymi. Każdy przycisk może być zaprogramowany indywidualnie.

Dane techniczne

- **Częstotliwość pracy:** 433,92 MHz
 - **Typ kodu:** stały (fixed code)
 - **Zasilanie:** 1 × bateria 12 V (typ 27A)
 - **Liczba kanałów:** 4 (przyciski A, B, C, D)
 - **Zasięg:** do 50 m (w otwartej przestrzeni)
 - **Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne
 - **Wymiary:** ok. 55 × 30 × 12 mm
 - **Waga:** ok. 30 g
-

Programowanie pilota

1. Kasowanie pamięci:

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **A** i **B**.
- Po około 10 sekundach dioda LED zacznie migać szybko, a następnie powoli – oznacza to, że pamięć została wyczyszczona.

2. Kopiowanie sygnału z innego pilota:

- Umieść oryginalny pilot i pilot XJG-KB09 blisko siebie (dioda do diody).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie XJG-KB09, który chcesz zaprogramować (np. **A**).
- Naciśnij i przytrzymaj odpowiadający przycisk na oryginalnym pilocie.
- Po kilku sekundach dioda LED na pilocie XJG-KB09 zacznie migać szybko, co oznacza, że sygnał został skopiowany.
- Zwolnij oba przyciski.
- Powtórz procedurę dla pozostałych przycisków (**B**, **C**, **D**) według potrzeby.

3. Przywracanie fabrycznych ustawień:

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **A** i **C**.
 - Po kilku sekundach dioda LED zamiga kilka razy, a następnie zgaśnie – pilot powróci do ustawień fabrycznych.
-

Środki ostrożności

- Przeznaczony wyłącznie do kopiowania kodów stałych – nie obsługuje kodów zmiennych (rolling code).
- Przed kopiowaniem upewnij się, że oryginalny pilot działa poprawnie i ma sprawną baterię.
- Nie używaj pilota w miejscach narażonych na wilgoć lub wysoką temperaturę.

- Przechowuj pilota w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
-

Informacje prawne

- **Produkt posiada oznaczenie CE**
 - **Zgodność z dyrektywą:** 2014/53/EU (RED) – Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com