

Włącznik bistabilny KAO-10KH (z obudową i osłoną)

Kod produktu: KAO-10KH

Typ: włącznik bistabilny (Start/Stop)

Napięcie znamionowe: 220–250 V AC

Prąd znamionowy: do 16 A

Obudowa: z uszczelką i klapką ochronną

Zastosowanie: elektronarzędzia, maszyny, urządzenia warsztatowe



✓ Opis produktu

Włącznik **KAO-10KH** to klasyczny przycisk dwupozycyjny (START/STOP) w formie przełącznika bistabilnego, z trwałą obudową montażową i przezroczystą klapką ochronną. Zielony przycisk odpowiada za włączenie, czerwony – za wyłączenie urządzenia. Wbudowany mechanizm zatraskowy utrzymuje stan do momentu ponownego naciśnięcia.

Dane techniczne

- **Typ przełącznika:** bistabilny (zatrząskowy)
 - **Napięcie robocze:** 220–250 V AC
 - **Prąd maksymalny:** 10–16 A (w zależności od zastosowania)
 - **Zaciski:** śrubowe
 - **Wymiary zewnętrzne:** ok. 90 × 60 × 55 mm
 - **Montaż:** natynkowy lub przykręcany
 - **Klapka ochronna:** przezroczysta, zabezpieczająca przed przypadkowym naciśnięciem
 - **Materiał:** tworzywo sztuczne (ABS), zaciski metalowe
-

Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Wybierz miejsce montażu na płaskiej powierzchni.

2. Podłączenie:

- Zdejmij osłonę.
- Podłącz przewody do zacisków zgodnie z opisem (L, N, silnik).
- Dokręć zaciski i upewnij się, że przewody są dobrze osadzone.

3. Użytkowanie:

- **Zielony przycisk (I)** – uruchamia urządzenie.
 - **Czerwony przycisk (O)** – wyłącza zasilanie.
-

Środki ostrożności

- Stosować tylko w obwodach zgodnych z parametrami znamionowymi.
 - Nie używać w warunkach wilgoci bez dodatkowej ochrony.
 - Nie przekraczać dopuszczalnego prądu – ryzyko uszkodzenia lub pożaru.
 - Montaż zaleca się powierzyć osobie z kwalifikacjami SEP.
-

Importer:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com