

Włączniki kołyskowe serii KCD4-201N (ON/OFF, podświetlane)

Kod serii: KCD4-201N

Dostępne napięcia: 12 V DC, 24 V DC, 125 V AC, 230 V AC

Dostępne kolory podświetlenia: czerwony, niebieski, zielony, żółty



✓ Opis produktu

Włączniki kołyskowe serii **KCD4-201N** to dwupozycyjne przełączniki (ON/OFF) przeznaczone do montażu panelowego w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dzięki podświetleniu są dobrze widoczne nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dostępne są w różnych wariantach napięć i kolorów, co pozwala na ich szerokie zastosowanie.

Dane techniczne

- **Typ przełącznika:** kołyskowy, dwupozycyjny (ON-OFF)
 - **Liczba pinów:** 4 (DPST)
 - **Napięcie znamionowe i prąd:**
 - 12 V DC / 30 A
 - 24 V DC / 20 A
 - 125 V AC / 20 A
 - 250 V AC / 16 A
 - **Podświetlenie:** LED (kolor zgodny z przyciskiem)
 - **Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne
 - **Wymiary montażowe:** otwór 30 × 22 mm
 - **Klasa ochrony:** IP54
 - **Temperatura pracy:** od -25 °C do +85 °C
 - **Trwałość mechaniczna:** ≥10 000 cykli cncsgk.en.made-in-china.com **Micros**
-

Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Wykonaj otwór montażowy o wymiarach 30 × 22 mm w panelu urządzenia.

2. Instalacja:

- Włóż włącznik do otworu montażowego, upewniając się, że zatrzaski mocujące są zabezpieczone.
- Podłącz przewody do odpowiednich pinów zgodnie ze schematem połączeń:
 - **Piny 1 i 2:** zasilanie
 - **Piny 3 i 4:** obwód wyjściowy

3. Użytkowanie:

- Przełącznik posiada dwie pozycje:
 - **ON (I):** obwód aktywny
 - **OFF (O):** obwód nieaktywny
-

Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

- Nie przekraczaj maksymalnych wartości napięcia i prądu określonych dla wyłącznika.
- Upewnij się, że wyłącznik jest odpowiednio zamontowany, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyłącznika i jego połączeń.

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com
