
Instrukcja obsługi

Włączniki kołyskowe serii KCD4-203N (ON-OFF-ON, podświetlane)

Kod serii: KCD4-203N

Dostępne napięcia: 12 V DC, 24 V DC, 125 V AC, 230 V AC, 250 V AC

Dostępne kolory podświetlenia: czerwony, niebieski, zielony, żółty

Wersje: z podświetleniem

Wodoodporność: brak (IP20)



✓ Opis produktu

Włączniki kołyskowe **KCD4-203N** to niezawodne przełączniki trójpozycyjne (ON-OFF-ON), przeznaczone do montażu panelowego. Dzięki dostępności wielu kolorów podświetlenia i szerokiemu zakresowi napięć roboczych, idealnie nadają się do różnorodnych zastosowań w instalacjach elektrycznych, automatyce przemysłowej, elektronarzędziach czy urządzeniach domowych. Wersje z podświetleniem ułatwiają lokalizację włącznika w słabych warunkach oświetleniowych.

⚙ Dane techniczne

- **Typ przełącznika:** kołyskowy, trójpozycyjny (ON-OFF-ON), DPDT
 - **Liczba pinów:** 6
 - **Napięcie i prąd znamionowy (przykładowe wartości):**
 - 12 V DC / 20 A
 - 24 V DC / 16 A
 - 125 V AC / 20 A
 - 250 V AC / 16 A
 - **Podświetlenie:** LED (w kolorze zgodnym z przyciskiem)
 - **Materiał obudowy:** nylon PA66 (ognioodporny)
 - **Materiał styków:** miedź posrebrzana
 - **Wymiary montażowe:** otwór prostokątny $\sim 30 \times 22$ mm
 - **Klasa ochrony:** IP20 (brak wodoodporności)
 - **Temperatura pracy:** -25°C do $+85^{\circ}\text{C}$
 - **Trwałość mechaniczna:** $\geq 10\,000$ cykli
-

✂ Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Odłącz zasilanie przed montażem.
- Wykonaj otwór montażowy o wymiarach 30×22 mm.

2. Instalacja:

- Włóż przełącznik do otworu – zatrzaski zabezpieczą go w panelu.
- Podłącz przewody zgodnie ze schematem styków:
 - środkowe piny – zasilanie
 - zewnętrzne piny – wyjścia (ON I oraz ON II)

- dodatkowe piny – podświetlenie (jeśli obecne)

3. Użytkowanie:

- Pozycja „I” – aktywuje pierwszy obwód
 - Pozycja „O” – obwód wyłączony
 - Pozycja „II” – aktywuje drugi obwód
-

⚠ Środki ostrożności

- Nie stosować w warunkach wilgoci lub pyłu – brak wodoodporności.
 - Nie przekraczaj parametrów znamionowych przełącznika.
 - Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
 - Wersje z podświetleniem wymagają poprawnego biegunowego podłączenia.
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Kłęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com