

Instrukcja obsługi

Włączniki kołyskowe serii KCD4-203NW (wodoodporne, 3-pozycyjne)

Kod serii: KCD4-203NW



Opis produktu

Włączniki kołyskowe serii KCD4-203NW to trójpozycyjne przełączniki typu ON-OFF-ON, przeznaczone do zastosowań w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Wersje wodoodporne posiadają uszczelnioną obudowę, co pozwala na ich stosowanie w środowiskach narażonych na wilgoć i kurz. Dostępne są w różnych wariantach napięć (np. 12 V, 24 V, 220 V) oraz kolorach (czerwony, zielony, czarny), z opcją podświetlenia.

Dane techniczne

- **Typ przełącznika:** kołyskowy, trójpozycyjny (ON-OFF-ON)
 - **Liczba pinów:** 6 (DPDT)
 - **Napięcie znamionowe:** do 250 V AC
 - **Prąd znamionowy:** do 30 A
 - **Materiał obudowy:** nylon (PA66)
 - **Materiał styków:** stop miedzi posrebrzany
 - **Odporność izolacji:** $\geq 100\text{ M}\Omega$ przy 500 V DC
 - **Odporność dielektryczna:** 1500 V AC przez 1 minutę
 - **Temperatura pracy:** od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - **Żywotność mechaniczna:** $\geq 10\,000$ cykli
 - **Wymiary montażowe:** otwór $30 \times 22\text{ mm}$
 - **Klasa ochrony:** IP65 (w wersji wodoodpornej)
 - **Standardowe oznaczenia pozycji:** „I” (włączone), „O” (wyłączone)
-

Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Wykonaj otwór montażowy o wymiarach $30 \times 22\text{ mm}$ w panelu urządzenia.

2. Instalacja:

- Włóż włącznik do otworu montażowego, upewniając się, że uszczelka jest prawidłowo osadzona, a zatrzaski mocujące są zabezpieczone.
- Podłącz przewody do odpowiednich pinów zgodnie ze schematem połączeń:
 - **Piny 1 i 2:** zasilanie
 - **Piny 3 i 4:** pierwszy obwód wyjściowy
 - **Piny 5 i 6:** drugi obwód wyjściowy

3. Użytkowanie:

- Przełącznik posiada trzy pozycje:
 - **ON (I):** pierwszy obwód aktywny
 - **OFF (O):** wszystkie obwody nieaktywne
 - **ON (I):** drugi obwód aktywny
-

⚠ Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości napięcia i prądu określonych dla wyłącznika.
- Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo zamontowana, aby zapewnić wodoodporność.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyłącznika i jego połączeń.

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com