

Instrukcja obsługi

Włącznik nożny YDT1-20 (treadle switch)

Kod produktu: WN-YDT1-20

Typ: pedałowy, bistabilny / monostabilny (zależnie od wersji)

Zastosowanie: maszyny, urządzenia przemysłowe, giętarki, tokarki, wiertarki



Opis produktu

Włącznik **YDT1-20** to solidny włącznik pedałowy w metalowej obudowie, przeznaczony do sterowania maszynami w warunkach przemysłowych. Obsługa odbywa się poprzez naciśnięcie stopą – możliwe jest sterowanie ON/OFF lub chwilowe (zależnie od wersji). Model ten zapewnia bezpieczeństwo i wygodę, szczególnie w środowiskach, gdzie operatorzy muszą mieć wolne ręce.

Dane techniczne

- **Typ:** pedałowyy, przełączający lub chwilowy
- **Napięcie znamionowe:** 250 V AC
- **Prąd znamionowy:** 15 A
- **Maks. napięcie izolacji:** 400 V
- **Obudowa:** metalowa (odlewana), lakierowana proszkowo
- **Wymiary:** ok. 105 × 65 × 50 mm (korpus)
- **Typ wyjścia:** 1 NO + 1 NC (najczęściej)
- **Zaciski:** przewody wyprowadzone na zewnątrz
- **Montaż:** 4 otwory montażowe w podstawie
- **Stopień ochrony:** IP52
- **Kolor:** szary

Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Wyłącz zasilanie urządzenia.
- Ustal lokalizację montażu włącznika na podłodze.

2. Montaż:

- Przykręć włącznik do podłoża przez cztery otwory w podstawie.
- Podłącz przewody zasilania do urządzenia zgodnie ze schematem (NO/NC).

3. Użytkowanie:

- Naciśnięcie pedału aktywuje wyjście (np. uruchamia maszynę).
- Zwolnienie pedału przerywa pracę (w wersji monostabilnej).
- W wersji bistabilnej – kolejne naciśnięcie zmienia stan (ON/OFF).

Środki ostrożności

- Upewnij się, że przewody są dobrze zaizolowane i zabezpieczone.
- Nie stosować w miejscach o silnej wilgoci bez dodatkowej obudowy IP65.
- Użytkowanie wyłącznie w połączeniu z urządzeniami zgodnymi z parametrami prądowymi.
- Instalację wykonać przy odłączonym zasilaniu.

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com