

 **INSTRUKCJA OBSŁUGI**
LICZNIK MOTOGODZIN DC 12/24V SYS
Kod produktu: LM12-36VSYS



 OPIS PRODUKTU:

Licznik motogodzin przeznaczony do pomiaru czasu pracy maszyn i urządzeń zasilanych napięciem stałym 12V lub 24V DC. Wyposażony w mechanizm kwarcowy zapewniający wysoką dokładność pomiaru. Montowany na panelu, automatycznie uruchamia się po podaniu napięcia zasilania.

◆ ZASTOSOWANIE:

- Generatory prądotwórcze
 - Maszyny budowlane
 - Traktory i pojazdy rolnicze
 - Kompresory
 - Inne urządzenia przemysłowe
-

◆ MONTAŻ I PODŁĄCZENIE:

1. Wykonać otwór montażowy w panelu:
 - Rozstaw otworów mocujących: 60 mm
 - Średnica otworów montażowych: 4 mm
 2. Podłączyć przewody:
 - Czerwony (+): podłączyć do napięcia zasilania 12V lub 24V DC
 - Czarny (–): podłączyć do masy (GND)
 3. Po podaniu napięcia licznik automatycznie rozpocznie naliczanie czasu pracy.
 4. Montaż zakończyć przykręcając licznik do panelu.
-

◆ DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie: DC 12–36V
 - Rodzaj wyświetlacza: mechaniczny z napędem kwarcowym
 - Zakres pomiaru: do 99 999.9 godzin
 - Rozdzielczość: 1/10 godziny
 - Pobór prądu: <10 mA
 - Temperatura pracy: -10°C do +60°C
 - Wymiary (panel): 55 x 35 mm
 - Montaż: panelowy, 2 śruby
-

◆ INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie podłączać do sieci AC (230V) – grozi uszkodzeniem!
- Montaż i podłączenie powinny być wykonane przez osobę posiadającą podstawową wiedzę elektryczną.
- Nie demontować urządzenia – brak części serwisowalnych.

- Chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
-

 IMPORTER:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

 E-mail: fhupason@gmail.com