

Instrukcja obsługi

Włącznik bistabilny BS216B 3P 15A AC380V

Kod produktu: BS216B

Typ: włącznik bistabilny (ON/OFF)

Napięcie znamionowe: 380 V AC

Prąd znamionowy: 15 A

Zastosowanie: maszyny przemysłowe, elektronarzędzia, urządzenia warsztatowe



Opis produktu

Włącznik **BS216B** to trójfazowy przełącznik typu ON/OFF, przeznaczony do sterowania urządzeniami elektrycznymi o napięciu do 380 V AC i prądzie do 15 A. Wyposażony jest w dwa

przyciski: zielony (ON) i czerwony (OFF), umożliwiające ręczne włączanie i wyłączanie zasilania. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia ochronę przed kurzem i wilgocią, co czyni go odpowiednim do zastosowań w środowiskach przemysłowych.

Dane techniczne

- **Napięcie znamionowe:** 380 V AC
 - **Prąd znamionowy:** 15 A
 - **Liczba biegunów:** 3 (trójfazowy)
 - **Moc znamionowa:** 2,2 kW
 - **Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne
 - **Stopień ochrony:** IP65
 - **Wymiary (przybliżone):** 86 × 54 × 54 mm
 - **Temperatura pracy:** od -25 °C do +40 °C
 - **Typ działania:** bistabilny (przełącznik utrzymuje stan po naciśnięciu)
 - **Zaciski:** śrubowe, 6 terminali
-

Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Odłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji.
- Wybierz odpowiednie miejsce montażu, zapewniające łatwy dostęp do włącznika.

2. Instalacja:

- Zamocuj włącznik na płaskiej powierzchni za pomocą odpowiednich śrub.
- Podłącz przewody zasilające do odpowiednich terminali zgodnie ze schematem połączeń.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są solidne i bezpieczne.

3. Użytkowanie:

- Naciśnij zielony przycisk (ON), aby włączyć zasilanie urządzenia.
 - Naciśnij czerwony przycisk (OFF), aby wyłączyć zasilanie urządzenia.
-

Środki ostrożności

- Upewnij się, że włącznik jest odpowiedni dla parametrów elektrycznych Twojego urządzenia.

- Nie przekraczaj maksymalnych wartości napięcia i prądu znamionowego.
 - Instalację powinien przeprowadzać wykwalifikowany elektryk.
 - Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyłącznika i przewodów.
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com